

Leica Viva GNSS GS15 Receiver



۱۲۰

<ul style="list-style-type: none"> • GPS: L1, L2, L2C, L5 • GLONASS: L1, L2 • Galileo (Test): GIOVE-A, GIOVE-B • Galileo: E1, E5a, E5b, Alt-BOC • BeiDou: B1, B2 • SBAS: WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS, QZSS 	تعداد کانال سیگنالهای قابل دریافت
<p>Static (phase) with long observations Horizontal: 3 mm + 0.1 ppm (rms) Vertical: 3.5 mm + 0.4 ppm (rms)</p> <p>Static and rapid static (phase) Horizontal: 3 mm + 0.5 ppm (rms) Vertical: 5 mm + 0.5 ppm (rms)</p> <p>Kinematic (phase) Horizontal: 8 mm + 1 ppm (rms) Vertical: 15 mm + 1 ppm (rms)</p>	دقت بعد از پس پردازش
<p>Single Baseline (<30 km) Horizontal: 8 mm + 1 ppm (rms) Vertical: 15 mm + 1 ppm (rms)</p> <p>Network RTK Horizontal: 8 mm + 0.5 ppm (rms) Vertical: 15 mm + 0.5 ppm (rms)</p>	دقت در حالت کینماتیک
کارت حافظه یک گیگابایتی (مناسب برای ۲۸۰ روز برداشت اطلاعات خام)	حافظه داخلی
کابل سریال ، کابل یو اس بی ، بلوتوث	نحوه ارتباط با کامپیوتر
سپورت همه نوع رادیو مودم	رادیو مودم
GSM / GPRS / UMTS / CDMA modem	
رنگی ، حرفی - عددی و لمسی	صفحه نمایش



www.shalkeh.com
info@shalkeh.com



شرکت شالکه شرق

تهران - خ شریعتی - خ ملک - شماره ۱۸ - ط ۵ - واحد ۱۷
تلفن: ۹۱ - ۹۰ - ۴۰ ۶۵ ۷۷ دورنگار: ۸۸ - ۴۰ ۶۵ ۷۷